



Description:

Recepteur DMX RGB/RGBW 150 W

Récepteur DMX 12/24V pour le contrôle des rubans LED RGB et RGBW. Jusqu' 30 unités peuvent être contrôlées par un commutateur AU-DMXCS03 pour permettre le contrôle synchronisé de plusieurs charges RGB/RGBW. Nécessite un driver LED tension constante de 12V ou 24V DC. Doit être installé à l'intérieur. Charge maximale 150W.


SKU Code

AU-DMX1500

Schéma

Courbe polaire

Color



## Feature & Benefits

- Interface de changement de couleur DMX - Adaptée la commande d'un ruban LED RGB
- Charge maximale 150W
- Kompatibel mit AU-DMXRGBC
- Pour installation en intérieur

## Product Specs:

Tension	12~24V DC	Tension de sortie	4~24VDC
Puissance nominale	~150W/VA	Température ambiante min-max	-20~50°C
Gradation	Non	Dimensions L x W x H (mm)	120X43X23mm

## Certifications:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 1 an. Des garanties autres s'appliquent certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matire ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle prévoit le remplacement du produit titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte du produit original et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Elle ne s'appliquent pas en cas de mauvaise utilisation, installation, manipulation, si l'étiquette Q.C (quality certification) est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre l'application prévue du produit. Aurora n'accepte pas la responsabilité des cots d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie sans préavis. Retrouvez l'intégralité de nos CGV sur [auroralighting.com/garantie](http://auroralighting.com/garantie)