

Produkt Beschreibung:



- icDOB™ (Driver on Board) for maximum reliability and lifetime - NO SEPARATE DRIVER REQUIRED
- CrystalCool™ next generation thermal management offers brighter light for longer
- Mains voltage single source HVLED™ chip eliminates overshadowing and offers controlled dimming
- Patented LEDchroic™ lens provides halogen appearance with LED efficiency, anti-glare and precise beam control
- ErP compliant - High colour rendering index (Ra) >80
- FastFix™ rapid install system - connector included
- 30, 60 and 90 minute fire rated ceilings
- BS EN 1365-2:2000 (Fire resistance)
- BS EN ISO 140-3:1995 & BS EN ISO 140-6:1998 (Acoustics)
- BS EN 13141-1:2004 (Air leakage)
- (L70) at a 40,000 hour lifetime

Produktabbildung:


M7™ 6W IP65 SCHWENK- UND DIMMBARES FIRE RATED DOWNLIGHT

Produktspezifikationen:

Eingangsspannung	220~240V AC	Eingangsfrequenz	50/50HZ
Dimmbar	Ja	Anzahl LEDs	1
Schutzart	IP20	Technology	LED
Lichtverteilung	Direkt	Lebensdauer L70 (h)	40000
Brandschutz	Ja	Schalldämmend	Ja
Betriebstemperatur (Max) °C	25°C	Optic Material	PC
SDCM	6	Gesamtdurchmesser (mm)	98
Ausschnitt Durchmesser (mm)	85		

Maßskizze

Lichtverteilungskurve

Produktübersicht:

SKU Code	Wattage	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	lm	Lumen pro Watt (lm/W)
AU-FRLD712MW/27	7	40	2700	360	52
AU-FRLD712MW/30	7	40	3000	400	58
AU-FRLD712MW/40	7	40	4000	435	63
AU-FRLD712PC/27	7	40	2700	360	52
AU-FRLD712PC/30	7	40	3000	400	58
AU-FRLD712PC/40	7	40	4000	435	63
AU-FRLD712SN/27	7	40	2700	360	52
AU-FRLD712SN/30	7	40	3000	400	58
AU-FRLD712SN/40	7	40	4000	435	63
AU-FRLD712W/27	7	40	2700	360	52
AU-FRLD712W/30	7	40	3000	400	58
AU-FRLD712W/40	7	40	4000	435	63

Zertifizierung:**Gewährleistung:**

1 Jahr. . Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.