






Produkt Beschreibung:

Vela™PIR 10W IP65 einstellbare Scheinwerfer driverless

Die VelaPIRTM-Flutlichter sind mit einem ultraschlanken Profil und hoher Leistung ausgestattet. Mit einer Leistung von 95lm/W und einem salzsprühgetesteten Produkt bietet es eine Lösung für Küstenanwendungen.

| Artikelnr.   | Farbtemperatur | Lumen | Lumen pro Watt<br>(lm/W) | Wattage | Abstrahlwinkel | Тур           |
|--------------|----------------|-------|--------------------------|---------|----------------|---------------|
| EN-FLV10P/40 | 4000           | 950   | 95                       | 10      | 110            | Nicht Dimmbar |

Maßskizze Lichtverteilungskurve Colour





Black

## Produkteigenschaften:

- Aluminium Gehäuse für exzellente Wärmeableitung
- Objektivabdeckung aus gehärtetem Glas
- PIR-Erfassungsentfernung bis zu 10 m und Erfassungsbereich von 140°
- IP65 Klassifizierung und IK05 Klassifizierung
- Verdrahtet mit 800mm Kabel
- 3 Jahre Garantie

## Produktspezifikationen:

| Eingangsspannung         | 220~240V AC |
|--------------------------|-------------|
| Dimmbar                  | Nein        |
| IP Klassifizierung       | IP44        |
| Technologie              | LED         |
| Lebensdauer L70 (h)      | 30000       |
| Leistung Lebensdauer L80 | B50         |
| IK Klassifizierung       | IK05        |
| Optic Material           | Glas        |

| Eingangsfrequenz            | 50/60HZ |
|-----------------------------|---------|
| Anzahl LEDs                 | 14      |
| Farbwidergabe (Ra)          | 80      |
| Lichtverteilung             | Direkt  |
| Leistung Lebensdauer L70    | L70     |
| DALI                        | Nein    |
| Betriebstemperatur (Max) °C | 45°C    |
| Breite (mm)                 | 90      |

## Zertifizierung:









## Gewährleistung:

3 Jahre. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.